

Samsung SHD 85 - konfiguracja parametrów satelitarnych w dekodерze

Sprawdzenie poprawnego ustawienia zestawu satelitarnego (konwerter + czasza anteny satelitarnej) tylko na jednym transponderze może być niewystarczające. W tym celu w tzw. Service Plan dekodera Samsung SHD 85 zostały wyznaczone trzy transpondery, na których należy sprawdzić parametry satelitarne:

11 449 MHz

11 393 MHz

10 719 MHz

Od wartości tych parametrów (siła i jakość sygnału), a więc o precyzji ustawienia anteny, zależy prawidłowy odbiór dostępnych programów w usłudze Orange TV. Parametry te powinny być zbliżone dla wszystkich sprawdzanych częstotliwości w dekodерze. W szczególności należy zwrócić uwagę na parametr "jakość", który powinien wynosić 100%. Niższe wartości mogą powodować zakłócenia obrazu podczas oglądania programów TV.

Nie może być tak, że dla jednej częstotliwości wartości jakości sygnału będą zerowe lub bliskie zeru, a dla pozostałych dwóch dobre i/lub bardzo dobre, wynoszące 80 lub 100%.

Należy pamiętać, że kąt skręcenia konwertera ma bardzo duży wpływ na jakość odbieranego sygnału satelitarnego przez dekodер.

Krok 1

Wejdź w zakładkę **moje konto > moje ustawienia > wyszukiwanie kanałów > instalacja krok po kroku**

Krok 2

Zasilanie anteny: wybierz "**dekoder**".

Krok 3

Ustawienie DISEqC - wybierz "**Off**".

Krok 4

Zaakceptuj wartości proponowane przez dekodер. Zwróć uwagę na wartości oscylatorów, które powinny wynosić: **9750 MHz** - dla oscylatora dolnego oraz **10600 MHz** - dla oscylatora górnego. Zatwierdź ustawienia wciskając **OK** na pilocie.

Krok 5

Wybierz satelitę "**Hotbird**".

Krok 6

Wyświetlą się parametry sygnału satelitarnego dla pierwszej częstotliwości, czyli **11449 MHz**.

Krok 7

Wybierz opcję "**zmiana częstotliwości**" i **sprawdź wartości parametrów satelitarnych dla pozostałych dwóch wartości**. Przy pomocy przycisków "strzałka do góry" i/lub "strzałka w dół" wybierz pozostałe wartości jedna po drugiej.