Livebox 3.0 - konfiguracja drukarki

Windows XP

Przed przystąpieniem do konfiguracji drukarki, upewnij się, że komputer jest połączony z modemem Livebox 3.0

Krok 1

Zainstaluj drukarkę na komputerze. Zrób to zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta drukarki. Po zakończeniu procesu instalacji, odłącz drukarkę od komputera.

Krok 2

Podłącz drukarkę do modemu. Możesz użyć portu USB z lewej strony lub z tyłu modemu.

Krok 3

Kliknij przycisk **Start**, następnie **Drukarki i faksy**.

Krok 4

Kliknij **Dodaj drukarkę**.

Krok 5

Kliknij **Dalej**.

Krok 6

Wybierz opcję **Drukarka sieciowa lub drukarka podłączona do innego komputera**. Kliknij **Dalej**.

Krok 7

Wybierz opcję **Podłącz do tej drukarki** i wpisz: **http://livebox:631** (lub **http://192.168.1.1:631**). Kliknij **Dalej**.

Krok 8

Jeżeli kreator nie odszuka sterownika drukarki, pojawi się poniższe okno. Wskaż sterownik do zainstalowania. Wybierz producenta swojej drukarki (lewa kolumna) i model (prawa kolumna). Jeżeli drukarka jest na tej liście wybierz ją i kliknij OK. Powinieneś przejść od razu do punktu 13 instrukcji. Jeżeli drukarki nie ma na liście lub chcesz zainstalować sterownik z płyty, lub innej lokalizacji, kliknij **Z dysku...** .

Krok 9

Kliknij **Przeglądaj...**

Krok 10

Wskaż plik sterownika do zainstalowania (plik *.inf) i kliknij **Otwórz**. W tym przypadku użyliśmy sterownika znajdującego się na płycie dołączonej do drukarki.

Krok 11

Kliknij **OK**.

Krok 12

Wybierz sterownik do zainstalowania i kliknij **OK**.

Krok 13

Poczekaj aż sterowniki się zainstalują. Może to potrwać kilka sekund.

Krok 14

Drukarka została pomyślnie zainstalowana. Wybierz **Tak** i kliknij **Dalej**, jeżeli ma ona być Twoją domyślną drukarką.

Krok 15

Kliknij **Zakończ**.

Krok 16

Drukarka jest widoczna w **Panelu Sterowania** > **Drukarki i faksy**.

Windows Vista

Przed przystąpieniem do konfiguracji drukarki, upewnij się, że komputer jest połączony z modemem Livebox 3.0

Krok 1

Zainstaluj drukarkę na komputerze. Zrób to zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta drukarki. Po zakończeniu procesu instalacji, odłącz drukarkę od komputera.

Krok 2

Podłącz drukarkę do modemu. Możesz użyć portu USB z lewej strony lub z tyłu modemu.

Krok 3

Kliknij przycisk **Start**, następnie **Panel Sterowania**.

Krok 4

Kliknij **Drukarka**.

Krok 5

Kliknij **Dodaj drukarkę**.

Krok 6

Wybierz opcję **Dodaj drukarkę sieciową, bezprzewodową lub Bluetooth**.

Krok 7

Wybierz opcję **Drukarki, której szukam nie ma na liście**.

Krok 8

Zaznacz opcję **Wybierz drukarkę udostępnioną według nazwy** i wpisz: **http://livebox:631** lub **http://192.168.1.1:631** i kliknij **Dalej**.

Krok 9

Poczekaj aż komputer połączy się z drukarkę. Może to potrwać kilkanaście sekund.

Krok 10

Jeżeli kreator nie odszuka sterownika drukarki, pojawi się poniższe okno. Wskaż sterownik do zainstalowania. Wybierz producenta swojej drukarki (lewa kolumna) i model (prawa kolumna). Jeżeli drukarka jest na tej liście wybierz ją i kliknij OK. Powinieneś przejść od razu do punktu 14 instrukcji. Jeżeli drukarki nie ma na liście lub chcesz zainstalować sterownik z płyty, lub innej lokalizacji, kliknij **Z dysku...** .

Krok 11

Kliknij **Przeglądaj...**

Krok 12

Wskaż plik sterownika do zainstalowania (plik *.inf) i kliknij **Otwórz**. W tym przypadku użyliśmy sterownika znajdującego się na płycie dołączonej do drukarki.

Krok 13

Kliknij **OK**.

Krok 14

Wybierz sterownik do zainstalowania i kliknij **OK**.

Krok 15

Poczekaj aż komputer połączy się z drukarkę. Może to potrwać kilkanaście sekund.

Krok 16

Drukarka została pomyślnie zainstalowana. Zaznacz opcję **Ustaw jako drukarkę domyślną** i kliknij **Dalej**, jeżeli ma ona być Twoją domyślną drukarką.

Krok 17

Kliknij **Zakończ**.

Krok 18

Drukarka jest widoczna w **Panelu Sterowania** > **Drukarki**.

Windows 7

Przed przystąpieniem do konfiguracji drukarki, upewnij się, że komputer jest połączony z modemem Livebox 3.0

Krok 1

Zainstaluj drukarkę na komputerze. Zrób to zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta drukarki. Po zakończeniu procesu instalacji, odłącz drukarkę od komputera.

Krok 2

Podłącz drukarkę do modemu. Możesz użyć portu USB z lewej strony lub z tyłu modemu.

Krok 3

Kliknij przycisk **Start**, następnie **Urządzenia i drukarki**.

Krok 4

Kliknij **Dodaj drukarkę**.

Krok 5

Wybierz opcję **Dodaj drukarkę sieciową, bezprzewodową lub Bluetooth**.

Krok 6

Wybierz opcję **Drukarki, której szukam nie ma na liście**.

Krok 7

Zaznacz opcję **Wybierz drukarkę udostępnioną według nazwy** i wpisz: **http://livebox:631** lub **http://192.168.1.1:631** i kliknij **Dalej**.

Krok 8

Poczekaj aż komputer połączy się z drukarkę. Może to potrwać kilkanaście sekund.

Krok 9

Jeżeli kreator nie odszuka sterownika drukarki, pojawi się poniższe okno. Wskaż sterownik do zainstalowania. Wybierz producenta swojej drukarki (lewa kolumna) i model (prawa kolumna). Jeżeli drukarka jest na tej liście wybierz ją i kliknij OK. Powinieneś przejść od razu do punktu 14 instrukcji. Jeżeli drukarki nie ma na liście lub chcesz zainstalować sterownik z płyty, lub innej lokalizacji, kliknij **Z dysku...** .

Krok 10

Kliknij **Przeglądaj...**

Krok 11

Wskaż plik sterownika do zainstalowania (plik *.inf) i kliknij **Otwórz**. W tym przypadku użyliśmy sterownika znajdującego się na płycie dołączonej do drukarki.

Krok 12

Kliknij **OK**.

Krok 13

Wybierz sterownik do zainstalowania i kliknij **OK**.

Krok 14

Poczekaj aż komputer połączy się z drukarkę. Może to potrwać kilkanaście sekund.

Krok 15

Drukarka została pomyślnie zainstalowana. Zaznacz opcję **Ustaw jako drukarkę domyślną** i kliknij **Zakończ**, jeżeli ma ona być Twoją domyślną drukarką.

Windows 8

Przed przystąpieniem do konfiguracji drukarki, upewnij się, że komputer jest połączony z modemem Livebox 3.0

Krok 1

Zainstaluj drukarkę na komputerze. Zrób to zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta drukarki. Po zakończeniu procesu instalacji, odłącz drukarkę od komputera.

Krok 2

Podłącz drukarkę do modemu. Możesz użyć portu USB z lewej strony lub z tyłu modemu.

Krok 3

Uruchom **Panel Sterowania**.

Krok 4

Kliknij **Wyświetl urządzenia i drukarki**.

Krok 5

Kliknij **Dodaj drukarkę**.

Krok 6

Wybierz opcję **Drukarki, której szukam nie ma na liście**.

Krok 7

Zaznacz opcję **Wybierz drukarkę udostępnioną według nazwy** i wpisz: **http://livebox:631** lub **http://192.168.1.1:631** i kliknij **Dalej**.

Krok 8

Poczekaj aż komputer połączy się z drukarką. Może to potrwać kilkanaście sekund.

Krok 9

Jeżeli kreator nie odszuka sterownika drukarki, pojawi się poniższe okno. Wskaż sterownik do zainstalowania. Wybierz producenta swojej drukarki (lewa kolumna) i model (prawa kolumna). Jeżeli drukarka jest na tej liście wybierz ją i kliknij OK. Powinieneś przejść od razu do punktu 14 instrukcji. Jeżeli drukarki nie ma na liście lub chcesz zainstalować sterownik z płyty, lub innej lokalizacji, kliknij **Z dysku...**, zainstaluj odpowiedni sterownik i przejdź do kolejnego punktu instrukcji.

Krok 10

Drukarka została pomyślnie dodana. Kliknij **Dalej**.

Krok 11

Zaznacz opcję **Ustaw jako drukarkę domyślną** (jeżeli ma ona być Twoją domyślną drukarką) i kliknij **Zakończ**.

Krok 12

Drukarka jest widoczna w menu **Urządzenia i drukarki.**

Mac OS

Zanim rozpoczniesz sprawdź czy komputer jest połączony z modemem Livebox 3.0.

Krok 1

Podłącz drukarkę do portu USB w komputerze i **włącz drukarkę**.

Krok 2

Zainstaluj sterowniki do drukarki - kliknij Instaluj i poczekaj chwilę. Komputer pobierze sterowniki i zainstaluje je.

Krok 3

Odłącz drukarkę od komputera i podłącz ją do modemu.

Krok 4

Przejdź do ustawień komputera. Kliknij **Preferencje systemowe**.

Krok 5

Wybierz **Drukarki i skanery**.

Krok 6

Kliknij w **+** .

Krok 7

Wybierz **IP**, wprowadź niezbędne **dane** i kliknij **Dodaj**.

- Adres: adres sieciowy drukarki, dla modemów Livebox i Orange FunBox jest to **192.168.1.1:631**
- Protokół: **HP JetDirect**
- Nazwa: dowolna wymyślona przez Ciebie nazwa Twojej drukarki, np: drukarka livebox, drukarka sieciowa
- Lokalizacja: miejsce, gdzie znajduje się Twoja drukarka - opcjonalnie
- Użyj: **Uniwersalna drukarka PCL**

Krok 8

Po chwili drukarka **zostanie dodana**.

Krok 9

Od teraz możesz drukować swoje prace ze swojego komputera.

pytania i odpowiedzi

pytania i odpowiedzi na najczęściej zgłaszane problemy

- **1. Jak zmienić nazwę dodanej drukarki?**

- **2. Jak podłączyć drukarkę przez Wi-Fi?**