

## Livebox 2.0 - podłączenie drukarki USB

Modem Livebox 2.0 posiada 2 porty USB. Można je wykorzystać do podłączenia pamięci masowej (np. pendrive lub dysk twardy), oraz do podłączenia drukarki. Poniżej instrukcja jak podłączyć i skonfigurować drukarkę, aby była dostępna dla każdego komputera w sieci lokalnej.

W instrukcji opisano konfigurację drukarki HP Deskjet 2050.

### Windows XP

Przed przystąpieniem do konfiguracji drukarki, upewnij się, że komputer jest połączony z modemem.

#### Krok 1

Zainstaluj drukarkę na komputerze. Zrób to zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta drukarki. Po zakończeniu procesu instalacji, odłącz drukarkę od komputera.

#### Krok 2

Podłącz drukarkę do modemu. Możesz użyć portu USB z lewej strony lub z tyłu modemu.

#### Krok 3

Kliknij przycisk **Start**, następnie **Drukarki i faksy**.

#### Krok 4

Kliknij **Dodaj drukarkę**.

#### Krok 5

Kliknij **Dalej**.

#### Krok 6

Wybierz opcję **Drukarka sieciowa lub drukarka podłączona do innego komputera**. Kliknij **Dalej**.

#### Krok 7

Wybierz opcję **Podłącz do tej drukarki** i wpisz: **http://livebox:631** (lub **http://192.168.1.1:631**). Kliknij **Dalej**.

## Krok 8

Jeżeli kreator nie odzuka sterownika drukarki, pojawi się poniższe okno. Wskaż sterownik do zainstalowania. Wybierz producenta swojej drukarki (lewa kolumna) i model (prawa kolumna). Jeżeli drukarka jest na tej liście wybierz ją i kliknij OK. Powinieneś przejść od razu do punktu 13 instrukcji. Jeżeli drukarki nie ma na liście lub chcesz zainstalować sterownik z płyty, lub innej lokalizacji, kliknij **Z dysku...** .

## Krok 9

Kliknij **Przeglądaj...**

## Krok 10

**Wskaż plik sterownika do zainstalowania** (plik \*.inf) i kliknij **Otwórz**. W tym przypadku użyliśmy sterownika znajdującego się na płycie dołączonej do drukarki.

## Krok 11

Kliknij **OK**.

## Krok 12

**Wybierz sterownik** do zainstalowania i kliknij **OK**.

## Krok 13

Poczekaj aż sterowniki się zainstalują. Może to potrwać kilka sekund.

## Krok 14

Drukarka została pomyślnie zainstalowana. Wybierz **Tak** i kliknij **Dalej**, jeżeli ma ona być Twoją domyślną drukarką.

## Krok 15

Kliknij **Zakończ**.

## Krok 16

Drukarka jest widoczna w **Panelu Sterowania > Drukarki i faksy**.

## **Windows Vista**

Przed przystąpieniem do konfiguracji drukarki, upewnij się, że komputer jest połączony z modemem Livebox 2.0

### **Krok 1**

Zainstaluj drukarkę na komputerze. Zrób to zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta drukarki. Po zakończeniu procesu instalacji, odłącz drukarkę od komputera.

### **Krok 2**

Podłącz drukarkę do modemu. Możesz użyć portu USB z lewej strony lub z tyłu modemu.

### **Krok 3**

Kliknij przycisk **Start**, następnie **Panel Sterowania**.

### **Krok 4**

Kliknij **Drukarka**.

### **Krok 5**

Kliknij **Dodaj drukarkę**.

### **Krok 6**

Wybierz opcję **Dodaj drukarkę sieciową, bezprzewodową lub Bluetooth**.

### **Krok 7**

Wybierz opcję **Drukarki, której szukam nie ma na liście**.

## Krok 8

Zaznacz opcję **Wybierz drukarkę udostępnioną według nazwy** i wpisz: **http://livebox:631** lub **http://192.168.1.1:631** i kliknij **Dalej**.

## Krok 9

Poczekaj aż komputer połączy się z drukarkę. Może to potrwać kilkanaście sekund.

## Krok 10

Jeżeli kreator nie odzuka sterownika drukarki, pojawi się poniższe okno. Wskaż sterownik do zainstalowania. Wybierz producenta swojej drukarki (lewa kolumna) i model (prawa kolumna). Jeżeli drukarka jest na tej liście wybierz ją i kliknij OK. Powinieneś przejść od razu do punktu 14 instrukcji. Jeżeli drukarki nie ma na liście lub chcesz zainstalować sterownik z płyty, lub innej lokalizacji, kliknij **Z dysku...**

## Krok 11

Kliknij **Przeglądaj...**

## Krok 12

**Wskaż plik sterownika do zainstalowania** (plik \*.inf) i kliknij **Otwórz**. W tym przypadku użyliśmy sterownika znajdującego się na płycie dołączonej do drukarki.

## Krok 13

Kliknij **OK**.

## Krok 14

**Wybierz sterownik** do zainstalowania i kliknij **OK**.

## Krok 15

Poczekaj aż komputer połączy się z drukarkę. Może to potrwać kilkanaście sekund.

## Krok 16

Drukarka została pomyślnie zainstalowana. Zaznacz opcję **Ustaw jako drukarkę domyślną** i kliknij **Dalej**, jeżeli ma ona być Twoją domyślną drukarką.

## Krok 17

Kliknij **Zakończ**.

## Krok 18

Drukarka jest widoczna w **Panelu Sterowania > Drukarki**.

## Windows 7

Przed przystąpieniem do konfiguracji drukarki, upewnij się, że komputer jest połączony z modemem Livebox 2.0

### Krok 1

Zainstaluj drukarkę na komputerze. Zrób to zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta drukarki. Po zakończeniu procesu instalacji, odłącz drukarkę od komputera.

### Krok 2

Podłącz drukarkę do modemu Livebox 2.0. Możesz użyć portu USB z lewej strony lub z tyłu modemu.

### Krok 3

Kliknij przycisk **Start**, następnie **Urządzenia i drukarki**.

### Krok 4

Kliknij **Dodaj drukarkę**.

### Krok 5

Wybierz opcję **Dodaj drukarkę sieciową, bezprzewodową lub Bluetooth**.

### Krok 6

Wybierz opcję **Drukarki, której szukam nie ma na liście**.

## Krok 7

Zaznacz opcję **Wybierz drukarkę udostępnioną według nazwy** i wpisz: **http://livebox:631** lub **http://192.168.1.1:631** i kliknij **Dalej**.

## Krok 8

Poczekaj aż komputer połączy się z drukarkę. Może to potrwać kilkanaście sekund.

## Krok 9

Jeżeli kreator nie odzuka sterownika drukarki, pojawi się poniższe okno. Wskaż sterownik do zainstalowania. Wybierz producenta swojej drukarki (lewa kolumna) i model (prawa kolumna). Jeżeli drukarka jest na tej liście wybierz ją i kliknij OK. Powinieneś przejść od razu do punktu 14 instrukcji. Jeżeli drukarki nie ma na liście lub chcesz zainstalować sterownik z płyty, lub innej lokalizacji, kliknij **Z dysku...**

## Krok 10

Kliknij **Przeglądaj...**

## Krok 11

**Wskaż plik sterownika do zainstalowania** (plik \*.inf) i kliknij **Otwórz**. W tym przypadku użyliśmy sterownika znajdującego się na płycie dołączonej do drukarki.

## Krok 12

Kliknij **OK**.

## Krok 13

**Wybierz sterownik** do zainstalowania i kliknij **OK**.

## Krok 14

Poczekaj aż komputer połączy się z drukarkę. Może to potrwać kilkanaście sekund.

## Krok 15

Drukarka została pomyślnie zainstalowana. Zaznacz opcję **Ustaw jako drukarkę domyślną** i kliknij **Zakończ**, jeżeli ma ona być Twoją domyślną drukarką.

## Mac OS

Zanim rozpoczniesz sprawdź czy komputer jest połączony z modemem Livebox 2.0.

### Krok 1

Podłącz drukarkę do portu USB w komputerze i **włącz drukarkę**.

### Krok 2

Zainstaluj sterowniki do drukarki - kliknij Instaluj i poczekaj chwilę. Komputer pobierze sterowniki i zainstaluje je.

### Krok 3

Odłącz drukarkę od komputera i podłącz ją do modemu.

### Krok 4

Przejdź do ustawień komputera. Kliknij **Preferencje systemowe**.

### Krok 5

Wybierz **Drukarki i skanery**.

### Krok 6

Kliknij w + .

### Krok 7

Wybierz **IP**, wprowadź niezbędne **dane** i kliknij **Dodaj**.

- Adres: adres sieciowy drukarki, dla modemów Livebox i Orange FunBox jest to **192.168.1.1:631**
- Protokół: **HP JetDirect**
- Nazwa: dowolna wymyślona przez Ciebie nazwa Twojej drukarki, np: drukarka livebox, drukarka sieciowa
- Lokalizacja: miejsce, gdzie znajduje się Twoja drukarka - opcjonalnie
- Użyj: **Uniwersalna drukarka PCL**

### Krok 8

Po chwili drukarka **zostanie dodana**.

## **Krok 9**

Od teraz możesz drukować swoje prace ze swojego komputera.

### **pytania i odpowiedzi**

#### **pytania i odpowiedzi na najczęściej zgłaszane problemy**

- **1. Jak zmienić nazwę dodanej drukarki?**

- **2. Jak podłączyć drukarkę przez Wi-Fi?**